



# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

## Catalogo prodotti

Microclima > Sistemi via Radio > Marconi

# MARCONI SPY N1 SENZA SONDA E CAVO

## MARCONI SPY N1 SENZA SONDA E CAVO

MARCONI SPY SYSTEM: Nel settore dei Beni Culturali, c'è da sempre la necessità di acquisire e gestire i parametri microclimatici della temperatura e dell'umidità in maniera semplice e flessibile. Anche se molti dei problemi che affliggono i classici sistemi con registrazione su carta sono stati risolti dai più moderni datalogger, vi sono alcune applicazioni nel quale possono essere utilizzati solo dei dispositivi con trasferimento dei dati via radio wireless. In particolare vetrine espositive, casse per il trasporto, climabox, dove esiste la necessità di scaricare i dati senza accedere al datalogger posizionato internamente al contenitore. Vantaggi del sistema: Funzione caratteristica dei datalogger con registrazione su memoria interna non volatile a cadenza programmabile dei parametri temperatura e umidità, ma senza necessità di collegare fisicamente a mezzo di un cavetto l'unità per lo scarico dati. Funzione caratteristica dei sistemi via radio (con grande estensione della copertura radio) ma senza necessità di una unità di ricezione e registrazione sempre attiva. Funzione unica di comunicazione bi-direzionale che permette oltre che lo scarico dei dati la programmazione a distanza delle unità. Ideale per il monitoraggio di vetrine museali, casse trasporto, climabox per esposizioni temporanee, ecc.

MARCONI SPY TH Data logger temperatura/umidità con trasmissione dati e allarmi via radio (1 Km in campo aperto e 300 mt in campo chiuso); a tenuta stagna IP34 a 2 canali con sensore interno e display multifunzione. Sul display abbiamo in tempo reale la lettura della temperatura/umidità, l'indicazione di eventuali condizioni di allarme (superamento di soglie MIN/MAX), lo stato di carica della batteria e la potenza del segnale radio. Il logger è alimentato a batteria (compresa) con una autonomia di 2 anni circa. Sul display del logger viene visualizzato lo stato della batteria, quando la carica scende sotto al 20% viene inviato un allarme al sistema. Dati tecnici: Range di misura (°C) -30...+70 Range di misura (%UR) 0...100 Precisione (°C) ±0.5°C / ±2 %UR Cadenza di misura min...max. 2 sec...120 min Sensore sensore digitale ambiente Tj e %UR Numero di canali 2 interni Display LCD 2 righe Memoria 20.000 misure Allarme segnale luminoso Portata radio 1 Km in campo aperto, 300mt al chiuso Banda radio 868 MHz Protezione IP 34 Autonomia 2 anni Dimensione (L x l x H) mm 123 x 69 x 30 Peso (g) 110

ultima modifica: 3-/0/2016



# BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail [info@bresciansrl.it](mailto:info@bresciansrl.it) - Sito internet [www.bresciansrl.it](http://www.bresciansrl.it)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
71241	MARCONI SPY N1 SENZA SONDA E CAVO		N1